

通信管线监理(单项负责人)试题

随机组卷

满分： 110.0 得分 48.0 得分率 43.636364%

一、单选题 1. 用户选择：C 本题得分 1.0

郊区的移动通信直放站应避免选在____，出于覆盖目的在雷击区建设的移动通信直放站，应符合 YD 5098-2005 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》的有关规定。

- A.水塘
- B.冰雹区
- C.雷击区
- D.泄洪区

备注：

强制性标准条文（电源）

正确答案:C

2. 用户选择：B 本题得分 1.0

成本费用需按照权责发生制并与__的原则进行确认，并按照单项工程进行项目成本核算。

- A.可比性
- B.收入相配比
- C.实质重于形式
- D.谨慎性

备注：

正确答案:B

3. 用户选择 : C 本题得分 1.0

流砂、疏松土质的沟深超过 1m 或硬土质沟的侧壁与底面夹角小于 115。且沟深超过()m 时, 应安装挡土板。

A.1

B.1.2

C.1.5

D.2

备注:

7.3.6流砂、疏松土质的沟深超过 1m 或硬土质沟的侧壁与底面夹角小于 115。且沟深超过 1.5m 时, 应安装挡土板。

正确答案:C

4. 用户选择 : D 本题得分 1.0

关于工程材料设备仪器仪表报审说法不正确的是()

A.监理除了对文件进行审查外, 还要对实物进行检验

B.对于有复试要求的材料、构配件, 施工单位在文件提交监理审查合格后, 还需按有关规定, 在现场经监理工程师见证, 进行 取样送试, 并在试验合格后将试验报告报监理审查

C.监理审查和检验不合格时, 应要求施工单位立即将不合格品清出现场

D.由建设单位采购的设备、材料可以不报审检验

备注:

监理资料编制

正确答案:D

5. 用户选择:A 本题得分 0.0

杆上作业，应系好安全带，并扣好安全带保险环。安全带应兜挂在距杆梢（ ）
cm 以下的位置。

A.100

B.80

C.60

D.50

备注:

6. 4. 8杆上作业，应系好安全带，并扣好安全带保险环。安全带应兜挂在距杆梢
50cm 以下的位置。

正确答案:D

6. 用户选择:A 本题得分 1.0

监理总结应由（ ）负责编制

A.监理工程师

B.总监理工程师

C.项目经理

D.单项负责人

备注:

监理资料编制

正确答案:A

7. 用户选择 : A 本题得分 0.0

交流线、直流线、信号线应分开布放，不得绑扎在一起，如走在同一路由时，间距必须符合（ ）。非同一级电力电缆不得穿放在同一管孔内。

- A. 设计要求
- B. 运维对设备运维的要求
- C. 工程验收规范要求
- D. 电力信号干扰的要求

备注：

11.1.3交流线、直流线、信号线应分开布放，不得绑扎在一起，如走在同一路由时，间距应符合工程验收规范要求。

正确答案:C

8. 用户选择 : B 本题得分 0.0

_____应审查承包单位特种作业人员的资格证、施工人员的上岗证，施工机具使用证、仪表校验合格证。

- A. 监理工程师
- B. 监理员
- C. 总监理工程师
- D. 项目经理

备注：

强制性标准条文（公共）

正确答案:A

9. 用户选择 :C 本题得分 1.0

光缆单盘测试一般只测光纤衰减常数和光纤长度；当采用 G652、G655 单模光纤，其传输速率达到_____以上时，还应测试偏振模色散（PMD）。

A.1Gb/s

B.5Gb/s

C.10Gb/s

D.15Gb/s

备注：

第四章

正确答案:C

10. 用户选择 :A 本题得分 1.0

中国通信服务核心价值观是（）

A. 上善若水 日新至远

B. 上善若水 以人为本

C. 上善若水 乙方文化

D. 上善若水 道济天下

备注：

正确答案:A

11. 用户选择 :D 本题得分 1.0

承包单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，并附安全验算结果，经承包单位_____批准。

- A.总负责人
- B.专职安全员
- C.项目负责人
- D.技术负责人

备注:

强制性标准条文(公共)

正确答案:D

12. 用户选择:C 本题得分 1.0

《中华人民共和国安全生产法》于2002年()经第九届全国人大常委会第二十八次会议通过。)

- A、6月9日
- B、6月19日
- C、6月29日
- D、11月1日

备注:

正确答案:C

13. 用户选择:C 本题得分 0.0

埋入地下的通信电缆长度应符合工程设计要求,所采用的电缆,其金属护套应在____作保护接地。

- A.总配线架室

B.进线室

C.局前井

D.配电室

备注：

强制性标准条文（电源）

正确答案:B

14. 用户选择 :C 本题得分 0.0

() 不属于设计文件审核部分

A.设计说明部分

B.图纸部分

C.预算部分

D.安全部分

备注：

监理资料编制

正确答案:D

15. 用户选择 :C 本题得分 1.0

以下描述有误的是 () ?

A.设备单路供电又没有备用端子时，应复接临时电源线

B.临时电源线用钳型电流表检测是否有电流

C.设备单路供电又没有备用端子时，应复接临时电源线，检测电压是否正常，确认后，再割接设备旧电源线。

D.检查确认新布电源线有电流后，才能拆除临时电源线。

备注：

11.7.7设备单路供电又没有备用端子时，应复接临时电源线，用钳型电流表检测是否有电流，确认后，再割接设备旧电源线。检查确认新布电源线有电流后，才能拆除临时电源线。

正确答案:C

16. 用户选择 :B 本题得分 0.0

《公诚管理咨询有限公司第二分公司实习生管理办法》中，实习期补贴描述正确的是：

A、实习待遇=出勤天数×20元/半天+工地现场实习天数×20元/半天。

B、实习待遇=出勤天数×20元/半天+工地现场实习天数×30元/半天。

C、实习待遇=出勤天数×30元/半天+工地现场实习天数×20元/半天。

D、实习待遇=出勤天数×30元/半天+工地现场实习天数×30元/半天。

备注：

正确答案:C

17. 用户选择 :A 本题得分 0.0

《安全生产法》的修改应由（）进行。

A.国家安全生产监督管理总局

C.全国人民代表大会及其常务委员会

D.国务院法制办

备注：

正确答案:C

18. 用户选择 :D 本题得分 0.0

下列说法正确的是_____。

A.考虑到海底光缆的重要性和安全性，海底光缆登陆点处必须设置有人值守站。

B.考虑到海底光缆的重要性和安全性，海底光缆登陆点处不能有明显标志。

C.海底光缆登陆点处必须设置明显的海缆登陆标志。

D.海底光缆登陆点处必须设置明显的海缆登陆标志，并具有监控功能。

备注：

强制性标准条文（管线）

正确答案:C

19. 用户选择 :A 本题得分 1.0

监理实施细则应在相应工程施工开始前由()。

A.专业监理工程师编制，并报总监理工程师审批

B.总监理工程师编制，并应报监理单位技术负责人审批

C.总监理工程师编制执行

备注：

监理实施细则应在相应工程施工开始前由专业监理工程师编制，并应报总监理工程师审批。

正确答案:A

20. 用户选择 :A 本题得分 1.0

《公诚管理咨询有限公司第二分公司工程量计量管理办法》中，以下有关工程量计量工作属于专业负责人的是：

A、负责建立本专业工程量管理台帐，定期整合汇总并进行合理性审核，对存在疑问的工程量签证内容进行现场核实。

B、检查专业工程量计量管理的台帐，定期收集、汇总。

C、抽查专业工程量计量管理工作的执行情况，提出改进要求和考核建议。

D、将工程量计量检查情况进行总结分析，形成报告报送项目经理。

备注：

正确答案:A

21. 用户选择 :A 本题得分 0.0

单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员，应当由（）对其安全生产知识和管理能力考核合格？

A.上级单位

B.住建部

D.通信主管部门

备注:

《通信建设工程安全生产管理规定》第二章 第八条

正确答案:D

22. 用户选择 :D 本题得分 0.0

以下描述正确的是 () ?

A.光、电缆通过供电线路上方时，必须事先通知供电部门停止送电，停电后方可作业，在作业结束前严禁恢复送电。

B.确不能停电时，必须采取安全架设通过措施，严禁抛掷线缆通过供电线下方。

C.在电力线上方或下方架设的线缆应及时采用塑料软管保护。

D.在有金属顶棚的建筑物上作业前，应用试电笔检查金属顶棚，确认无电后方可作业。

备注:

6.2.6光、电缆通过供电线路上方时，必须事先通知供电部门停止送电，确认停电后方可作业，在作业结束前严禁恢复送电。确不能停电时，必须采取安全架设通过措施，严禁抛掷线缆通过供电线上方。 6.2.9在有金属顶棚的建筑物上作业前，应用试电笔检查金属顶棚，确认无电后方可作业。 6.2.10在电力线上方或下方架设的线缆应及时按设计规定的保护方式进行保护。

正确答案:A

23. :C 本题得分 1.0

项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动称为（ ）。

- A.工程计量
- B.平行检验
- C.见证取样
- D.工程巡视

备注：

正确答案:C

24. 用户选择 :C 本题得分 0.0

下面描述不正确的是（ ）？

- A.制作模板和挡土板的木料不得有断裂现象。支撑挡土板及撑木、模板应装钉牢固、平整，不得有钉子和铁丝头突出。
- B.模板与挡土板在安装前和拆除后应堆放整齐，不得妨碍交通和施工。拆除的模板、横梁、撑木和碎板有铁钉时应将铁钉起除。
- C.拆除挡土板时，如有塌方危险，应先回填一部分土，经夯实后再拆除。必要时加装新支撑与垫板，再由上往下拆除，逐步回填土，最后将全部木撑及挡土板拆除。

填土的坑内。若靠近沟坑旁的建筑物地基底部高于沟底，回土时不得拆除挡土板。

备注：

7.5.1制作模板和挡土板的木料不得有断裂现象。支撑挡土板及撑木、模板应装钉牢固、平整，不得有钉子和铁丝头突出。 7.5.2支撑人孔上覆模板作业时，不得站在不稳固的支撑架上或尚未固定的模板上作业。 7.5.3模板与挡土板在安装前和拆除后应堆放整齐，不得妨碍交通和施工。拆除的模板、横梁、撑木和碎板有铁钉时应将铁钉起除。 7.5.4拆除挡土板应遵守以下要求：如有塌方危险，应先回填一部分土，经夯实后再拆除。必要时加装新支撑与垫板，再由下面往上拆除，逐步回填土，最后将全部木撑及挡土板拆除。 2在流砂或潮湿地区，拆除比较困难或危险时，模板可留在回填土的坑内。 3若靠近沟坑旁的建筑物地基底部高于沟底，回土时不得拆除挡土板。

正确答案:B

25. 用户选择 :B 本题得分 0.0

采用银行的有条件保函，在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由

() 对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定

A. 承包人

B. 发包人

C. 担保人

D. 监理人

正确答案:C

26. 用户选择 : A 本题得分 0.0

设备的 () 和保护接地线应安装牢固, 接地电阻值应符合要求。

A.工作地。

B.防雷。

C.电源线正极。

D.电源线负极。

备注:

11.4.2设备的防雷和保护接地线应安装牢固, 接地电阻值应符合要求。

正确答案:B

27. 用户选择 : D 本题得分 0.0

下面说法正确的是_____。

A.对于扩建的建筑物, 楼外预埋通信管道应与建筑物的建设同步进行, 并应与公用通信管道相连接。

B.对于新建、改建的建筑物, 楼外预埋通信管道应与建筑物的建设分开进行, 并应与公用通信管道相连接。

C.对于新建、改建的建筑物, 楼外预埋通信管道应与建筑物的建设同步进行, 并应与公用通信管道相连接。

D.对于新建、改建的建筑物，楼外预埋通信管道应与建筑物的建设同步进行，
需要时与公用通信管道相连接

备注：

强制性标准条文（管线）

正确答案:C

28. 用户选择 : A 本题得分 1.0

有效沟通的过程应该是（）

A.双向的

B.单向的

C.多向的

D.以上都不是

备注：

正确答案:A

29. 用户选择 : C 本题得分 0.0

项目监理机构应（）召开监理例会，并组织有关单位研究解决与监理相关的问题。

A.每月

B.每半个月

C.每周

D.定期。

备注：

4.1.4项目监理单位应定期召开监理例会，并组织有关单位研究解决与监理相关的问题。项目监理单位可根据工程需要，主持或参加专题会议，解决监理工作范围内工程专项问题。

正确答案:D

30. 用户选择 :C 本题得分 1.0

监理工程师必须检查分支线，要求直接与接地干线相连，_____。

- A.可以并联连接
- B.可以串联连接
- C.严禁串联连接
- D.严禁并联连接

备注：

强制性标准条文（电源）

正确答案:C

31. 用户选择 :D 本题得分 1.0

以下描述不正确的是？

- A.砌筑作业面下方不得有人，垂直交叉作业时应设置安全、可靠的防护隔离层。不得在新砌的人孔墙壁顶部行走。
- B.人孔内有人作业时，不得将材料、砂浆向基坑内抛掷或猛倒。

C.在进行人孔底部抹灰作业时，人孔上方应有专人看护。起吊和安装人孔上覆时，人孔内不得有人。

D.人孔口圈至少两人抬运，砌好人孔口圈后，应及时盖好内、外盖。

备注：

7.8.3砌筑作业面下方不得有人，垂直交叉作业时应设置安全、可靠的防护隔离层。不得在新砌的人孔墙壁顶部行走。 7.8.4人孔内有人作业时，不得将材料、砂浆向基坑内抛掷或猛倒。 7.8.5在进行人孔底部抹灰作业时，人孔上方应有专人看护。 7.8.6起吊和安装人孔上覆时，人孔内不得有人。 7.8.7人孔口圈至少四人抬运，砌好人孔口圈后，应及时盖好内、外盖。

正确答案:D

32. 用户选择 :D 本题得分 1.0

下面说法正确的是_____。

A.在事前控制中，依据设计文件规定的数量、质量要求和有关规范规定的质量标准对施工标准进行总体核验，应达到要求。

B.在事前控制中，依据设计文件规定的数量、质量要求和有关规范规定的质量标准对施工成果进行总体核验，应达到要求。

C.在事中控制中，依据设计文件规定的数量、质量要求和有关规范规定的质量标准对施工成果进行总体核验，应达到要求。

D.在事后控制中，依据设计文件规定的数量、质量要求和有关规范规定的质量标准对施工成果进行总体核验，应达到要求。

备注：

强制性标准条文（管线）

正确答案:D

33. 用户选择 :B 本题得分 1.0

用电工器具、仪表的电源线不应随意 。

A.接电

B.接长或拆换

C.短接

D.断路

备注:

正确答案:B

34. 用户选择 :B 本题得分 1.0

一级：耐火等级建筑是____结构组成的混合结构；

A.钢结构屋架

B.钢筋混凝土结构或砖墙与钢筋混凝土

C.钢筋混凝土柱或砖墙

D.木屋顶和砖墙

备注:

强制性标准条文（公共）

正确答案:B

35. 用户选择 :B 本题得分 0.0

工程监理单位应审查设计单位提出的设计概算、施工图预算，提出（ ），并应报建设单位。

A.修改意见

B.审查意见

C.优化方案

D.修改方案

备注：

9.2工程勘察设计阶段服务 9.2.13工程监理单位应审查设计单位提出的设计概算、施工图预算，提出审查意见，并应报建设单位。

正确答案:C

36. 用户选择 :D 本题得分 1.0

电缆等各种贯穿物穿越墙壁或楼板时，必须按要求用 封堵洞口。

A.塑料板

B.水泥

C.泡沫板

D.防火封堵材料

备注：

正确答案:D

37. 用户选择 : A 本题得分 1.0

成本费用开支必须开具正式发票（或行政事业单位统一收据），除项目经理、部门领导签字外，发票背面至少需有一名__和一名__签名才能报销。

- A. 经办人 证明人
- B. 负责人 证明人
- C. 负责人 公司领导
- D. 经办人 负责人

备注：

正确答案:A

38. 用户选择 : A 本题得分 0.0

可以直接委托或者发包的通讯建设项目不包括

- A. 涉及国家安全等有关特殊通信建设项目
- B. 在原局采用同型号设备进行扩容工程设备采购的
- C. 通信建设项目的勘察、设计可以直接委托

备注：

正确答案:C

39. 用户选择 : C 本题得分 1.0

固定工件的支架离砂轮不得大于 ， 安装应牢固。工件对砂轮的压力不得过大。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/366010243155010212>