

抄表核算收费员-高级工模拟试题

一、单选题（共 46 题，每题 1 分，共 46 分）

1. 电能表型号中“Y”字代表（）。

- A、无功电能表
- B、分时电能表
- C、预付费电能表
- D、最大需量电能表

正确答案：C

2. 《供电营业规则》：凡安装有无功补偿装置且有可能向电网倒送无功电量的客户，应按其倒送的无功电量与实用无功电量两者的绝对值之和，来计算（）。

- A、力率
- B、加权功率因数
- C、调整电费
- D、月平均功率因数

正确答案：D

3. 上杆前应先分清火、地线，选好工作位置。断开导线时，（）。搭接导线时，顺序应相反。人体不得同时接触两根线头。

- A、应先断开地线，后断开火线
- B、应先断开火线，后断开地线
- C、应先断开零线，后断开地线
- D、应先断开火线，后断开零线

正确答案：B

4. 根据《桂价格〔2014〕122号》相关规定：消毒中心、洗涤中心办公室用电，应执行（）电价。

- A、非工业
- B、非居民
- C、农业生产
- D、商业

正确答案：B

5. 某大工业用户，装有受电变压器 315KVA 一台。5 月 12 日变压器故障，因无相同容量变压器，征得供电企业同意暂换一台 400kVA 变压器。供电企业与该用户约定的抄表结算电费日期为每月 24 日，则该用户 5 月份应按（）容量交纳基本电费。

- A、315kVA
- B、352kVA
- C、400kVA
- D、715kVA

正确答案：B

6. 《供电营业规则》第二十一条：供电方案的有效期限是从（）起计算。

- A、供电方案答复意见书正式发出
- B、受理客户报装之日
- C、现场勘察之日
- D、客户报装之日

正确答案：A

7. 以下电能表安装场所及要求不对的是（）。

- A、不允许安装在有磁场影响及多灰尘的场所
- B、电能表安装在开关柜上时，高度为 0.4~0.7m
- C、电度表安装垂直，倾斜度不超过 1°
- D、装表地点与加热孔距离不得少于 0.5m

正确答案：B

8. 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第 20.5.2 条规定：硬质梯子的横档应嵌在支柱上，梯阶的距离不应大于 40cm，并在距梯顶 1m 处设限高标志。使用单梯工作时，梯与地面的斜角度为（）左右。

- A、60°
- B、45°
- C、30°
- D、90°

正确答案：A

9. 《广西电价工作手册》相关规定：对于多种电价类别的用户，变损电量应按（）分摊到每类用电上。

- A、定量
- B、合同签订定量。
- C、合同签订的比例
- D、各类用电比例

正确答案：D

10. 永发砂厂装有一台容量为 315kVA 的专用变压器。7 月 12 日变压器故障，维修期间暂换一台 400kVA 变压器用电。已知每月的抄表结算电费日期为 24 日，则该用户 7 月份应按（）容量计算基本电费。

- A、715kVA
- B、315kVA
- C、400kVA
- D、349kVA

正确答案：D

11. 电流通过（）会立即使人昏迷，甚至不醒而死亡。

- A、双手
- B、脚部
- C、头部
- D、脊髓

正确答案：C

12. 《广西电价工作手册》相关规定：高供低计的客户，在加收（）后，其电度电价应按高压侧电压等级的电价计收电费。

- A、力调电费
- B、线路损耗电量
- C、变压器损耗电量
- D、基本电费

正确答案：C

13. （）是电力这个特殊商品在电力企业参加市场经济活动，进行贸易结算中的货币表现形式，是电力商品价格的总称。

- A、电价

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/406225110012011010>