



中华人民共和国国家标准

GB 2900.29—84

电 工 名 词 术 语 日 用 电 器

Electrotechnical terminology
Household and similar
electrical appliance

1984-12-27 发布

1985-07-01 实施

国 家 标 准 局 批 准

目 录

1 产品范围及分类	(1)
2 产品品种	(3)
3 部件和主要零件	(16)
4 性能参数	(28)
5 试验方法	(32)
汉语索引	(35)
英文索引	(41)
附录 A	(52)

中华人民共和国国家标准

电工名词术语 日用电器

UDC 621.3:001.4

GB 2900.29—84

Electrotechnical terminology
Household and similar
electrical appliance

本标准主要供制订标准、编制技术文件、编写和翻译专业手册、教材及书刊使用。

本标准规定了日用电器的专用名词术语。与日用电器的各类标准中使用的名词术语，必须符合GB 2900.1—82《电工名词术语 基本名词术语》、本标准及有关电工各专业名词术语国家标准。凡上述标准中未作规定的名词术语，可在各类标准和技术文件中给予规定。

本标准共收集395个词条，其中92%取自IEC有关的出版物，其他则按照有关样本和各国标准作了补充。

1 产品范围及分类

1.1 产品范围

1.1.1 日用电器

(household and similar) electrical appliance

日常使用的电气器具包括：

家用电器，如家用洗衣机、电冰箱、电风扇等；

办公室用电器，如电动打字机、复印机、拆信机、电动铅笔刀等；

集体用电器，如工业洗衣机、熨平机、热水器、制冰机、厨房机械等；

商用电器，如餐馆电气设备、冷藏售货柜、钱币机器等；

农用电器，如绿化机械、饲养机械、电栅栏等。

1.1.2 家用电器

household electrical appliance

日用电器中适合于家庭使用的电器。

1.2 按用途分类

1.2.1 空气调节器具

air conditioning appliance

用于调节室内空气温度、湿度，交换室内外空气以及去除空气中尘埃及有害气体的各种电气器具，如电风扇、空气调节器、空气清洁器、空气去湿器、空气加湿器等。

1.2.2 冷冻器具

refrigerating appliance

利用小型制冷设备，在箱体或容器内产生低温以保存或冷却物品和饮料的电器，如电冰箱、冷冻柜、冷饮水器等。

1.2.3 清洁器具

cleaning appliance

用于清洁物品或室内环境的电器，如洗衣机、电熨斗、吸尘器、地板打蜡机等。